

# Six easy steps to use the Blind Mark™ Target/Locator.

# Seis pasos sencillos para usar los objetivos y el localizador Blind Mark.

## Step 1

Compare the Blind Mark™ locator outside perimeter to the out side of the electrical box you are using. Electrical boxes vary so this will show you where to make your cut.(on the line inside or outside the line)



## Paso 1

Compare el perímetro exterior del localizador Blind Mark™ con el exterior de la caja de conexiones que está utilizando. Las cajas de conexiones difieren bastante y esto le indicará dónde hacer su corte (sobre la línea, adentro de la línea oafuera de la línea).

## Step 2

Place Blind Mark™ target, with the arrow pointing up, in electrical box. If you have a multi-gang box you install the targets at each end of the box.



## Paso 2

Coloque el objetivo Blind Mark™, con la flecha hacia arriba, dentro de la caja de conexiones. Si la caja de conexiones es para múltiples enchufes, instale los objetivos en cada lado de la caja.

## Step 3

With the target is installed in the box you cover the box up with the drywall. Position your drywall in the exact location and fasten it top and bottom.



## Paso 3

Una vez que el objetivo Blind Mark™ esté instalado en la caja de conexiones, cúbrala con la tablarroca. Coloque la tablarroca en la posición exacta y sujétela en la parte superior e inferior con tornillos.

## Step 4

With the arrow on the target locator facing up, pass the locator across the area in which the target is located. The locator will find the target and snap in place. Do not force the locator into position. Hold the sides of the locator and let it jump to final position on its own. If the locator does not look plum rotate right or left till it appears plum. Then you take your pencil and mark around the locator, outlining the box perimeter.




## Paso 4

Con la flecha del localizador Blind Mark™ hacia arriba, recorra con el localizador el área en la que se encuentra el objetivo Blind Mark™. El localizador encontrará el objetivo y se le adherirá. No fuerce la colocación del localizador. Sujete los costados del localizador y deje que salte a la posición final por su propia cuenta. Si el localizador no parece estar en plomada, gírelo hacia la izquierda o derecha hasta que se vea en plomada. Luego, dibuje con el lápiz el contorno del localizador, marcando el perímetro de la caja.

## Step 5

Remove the locator from the drywall. Cut out the drywall using your mark as a guide. If you are using a hand saw, keep in mind, the cut on the side where the stud is must be a shallow cut. Multiple tools can then be used (hand or electric) to cut the drywall.



## Paso 5

Retire el localizador Blind Mark™ de la tablarroca. Corte la tablarroca usando su marca como guía. Si está usando un serrucho, recuerde que el corte del lado donde está pie derecho (montante vertical) debe ser corte poco profundo. La tablarroca se puede cortar con una variedad de herramientas (manuales o eléctricas).

Remove the drywall cut out and Blind Mark™ target. Finish screwing down the drywall.



Retire el recorte de la tablarroca y el objetivo Blind Mark™. Termine de atornillar la tablarroca.

## And you're Done!!!

**WARNING:** Do not use if you use a pacemaker, or any implanted electronic devices! Also, do not use Blind Mark near a person who has a pacemaker or any electronic implanted device as the magnetic field could interfere with its operation. *Keep away from watches, credit cards, audio and video tapes, computers and TV's.*

**WARNING:** Handle with care!! Contains magnets that are very strong and clamping together can cause injury.

**Keep away from children.**

## ¡¡Y listo!!

**ADVERTENCIA:** ¡Las personas con marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados no deben usar este dispositivo! Tampoco use Blink Mark en la proximidad de personas con marcapasos o prótesis electrónica implantada, pues el campo magnético que se genera puede interferir con el funcionamiento de dichos dispositivos. Mantenga el Blind Mark alejado de relojes, tarjetas de crédito, cintas de audio y video, computadoras y televisores.


**ADVERTENCIA:** ¡Manejar con cuidado! Contiene imanes muy fuertes y juntarlos podría causar una lesión.

**Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.**

1-800-976-3040



Also Available...



Insert Target



Locate Target



Cut Out Drywall




Remove Cut Out

...for Recessed Lighting



Metal Electrical Boxes



**Metal Ducts**



...for Metal ducts and Electrical Boxes

Available only at [www.blindmark.com](http://www.blindmark.com)



1-800-976-3040